



## 宝威特 220/110-3KVAR 逆变器简介

## 技术参数

技术指标 (VA)		BWT220/110-3KVAR			
直流输入	额定输入电压 (Vdc)	220V			
	额定输入电流 (A)	13.6A			
	输入直流电压允许反灌杂音电流	180-275V ≤10%			
	交流旁路输入	允许旁路电压 (Vac)	90V-132V(±10V)		
	额定输入电流 (A)	27.2A			
	旁路转换时间 (ms)	≤5ms			
交流输出	额定容量 (VA)	3KVA			
	额定输出功率 (W)	2400W			
	逆变输出电压及频	110Vac, 50HZ			
	逆变输出电流 (A)	21.8A			
	输出电压精度 (V)	110±1.5%			
	输出频率精度 (Hz)	50±0.1%或者 60±0.1%			
	波形	纯正弦波			
	波形失真率 (THD)	≤3% (线性负载)			
	动态响应时间	5% ( (负载 0←→100%) )			
	功率因数 (PF)	0.8			
	过载能力	100%-120%	60 秒	121%-150%	10 秒
	逆变效率	≥85%			
	旁路转换时间 (ms)	≤5ms			
	工作环境	绝缘强度 (输入和输	1500Vac, 1 分钟		
噪音 (1 米)		≤50dB			
使用环境温度		-20°C~+50°C			
湿度		0~90%, 不结露			
使用海拔 (m)		≤2000m			
指示	LCD 液晶显示	输入输出电压、频率、输出电流、温度、百分比等			
	逆变器状态	市电正常、逆变正常、电池欠压、输出过载			
机械	标准机架式	347X482X88mm			
重量	毛总: 12KG	净重: 10KG			
	保护功能	输入欠压、过压, 输出过载、短路保护等			

# 宝威特 220/110-3KVAR 逆变器简介

## 功能和特点

- 先进的 DC-AC 电气隔离技术，有别于其他伪隔离的模式，真正实现 DC 与 AC 在所有回路完全电气隔离，满足所有应用系统的隔离要求，消除所有可能的交互干扰。
- 具备市电直接开机功能，允许用户在无直流输入时，旁路市电输出给负载供电
- 具备智能型无人值守功能，在出现直流电压过高或过低、市电掉电等关断输出后，直流电压或市电恢复正常，电源自动恢复输出，尤其适用于无人值守的通讯基站。
- 具有完善的安全保护功能，具备直流输入防反接和直流输入缓冲保护，具备过压、过载、短路、过温、温控风扇、逆变故障等全面保护措施。
- 具有灵活设置 AC 主供型和 DC 主供型(可通过液晶面板或者通讯后台软件更改)
- 具备丰富的 LED+LCD 状态显示和报警信号显示及报警记录功能，提供完备可亲的人机操作接口，采用 128\*64 点阵，蓝色背景，白色字幕。
- 提供 5 组无源干结点，分别用于直流输入故障、交流输入故障、过载信息、旁路信息、输出故障。
- 提供完全独立标准的 RS232 和 RS485 通信接口，支持实时数据通讯功能，利用监控软件实时监控和管理逆变电源工作情况。
- 支持内置 SNMP 通信，实现逆变电源上网功能，达到网络监控和管理的目的(选配)。

## 产品展示

